

## Zastosowanie

Przeznaczony do drewna i metalu.

Przykładowe zastosowanie: meble pracownicze, szafki BHP, szafki szkolne, basenowe, apteczki.

## Specyfikacja

**Wersja:** prywatny

**Klucz Master:** tak, w formie karty

**Zasilanie:** 1 bateria CR2450 ø24.5x5



## Karty niezbędne do obsługi zamka

### ■ Karta Zarządzająca

Przeznaczona wyłącznie do czynności operacyjnych/konfiguracji. Ten rodzaj dostępu nie służy do otwierania ani zamykania. Użycie Karty Zarządzającej jest niezbędne i stanowi potwierdzenie operacji dokonywanej w systemie.

### ■ Karta Master

Charakteryzuje się najwyższym poziomem uprawnień. Umożliwia resetowanie i dostęp do wszystkich zamków przypisanych karcie.

### ■ Karta Użytkownika

Standardowa karta uprawniająca wyłącznie do otwierania i zamykania jednego zamka.

**Uwaga:** karty zyskują odpowiednie poziomy uprawnień po zaprogramowaniu. Celem zaprogramowania wymaga się użycia sformatowanych (czystych) kart RFID MIFARE.

## Przed uruchomieniem:

- Za pomocą dołączonego do zestawu śrubokręta z błękitną rączką odkręć śrubę zabezpieczającą czarną pokrywkę. Pokrywka znajduje się na górze zamka.
- Wsuń pokrywkę i umieść baterię CR2450 ø24.5x5 w szufladce z wyraźnym zagłębieniem.
- Wsuń pokrywkę do zamka i zakręć.

## Programowanie

### Krok 1.: Karta Zarządzająca

Przyłóż pustą kartę do czytnika. Pojedynczy długi sygnał dźwiękowy sygnalizuje pomyślne przeprowadzenie operacji.

**Uwaga:** Funkcję zarządzającą przypiszesz tylko 1 karcie.

### Krok 2.: Karta Master

Zaprogramuj kartę Master, aby uzyskać możliwość ewentualnego awaryjnego resetowania.

#### Uwaga!

- Wykonanie tego kroku jest szczególnie istotne.
- Pominięcie procesu programowania Karty Master może grozić blokadą zamka.

#### Celem zaprogramowania Karty Master:

- Przyłóż Kartę Zarządzającą do czytnika **3 razy**.
- Następnie **1 raz** przyłóż pustą kartę celem finalizacji procesu programowania funkcji Master.

**Uwaga:** Opisz lub oznacz kartę i ukryj przed osobami trzecimi.

### Krok 3.: Karta Użytkownika

Programowanie Karty Użytkownika odbywa się poprzez jednorazowe przytknięcie Karty Zarządzającej, a następnie - przytknięcie pustej karty.

**Uwaga:** Po przypisaniu kolejnej Karty poprzednia ulega usunięciu.

## Montaż

